



WYT116QB



### Wandfunktaster Batterie 1-fach quicklink, silber

Funk Wandsender quicklink als 1-fach Ausführung für die das Funksystem quicklink, TX100 oder die Integration über den Medienkoppler TR131A in ein KNX- TP- System. Für Funklösungen mit quicklink, TX100 oder ETS verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push- Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Die Bedienflächen können frei als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfiguriert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt mittels 3 Volt Lithiumknopfzelle. Zusätzlich wird der Sendestatus- und Batteriestatus über eine LED rot/grün/orange angezeigt. Der Sender ist für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung geeignet und mit einem Demontageschutz versehen. Mit dem quicklink- Modus können die Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Anwesenheitssimulation, Gruppensteuerung ausgewählt werden. Im ETS Modus stehen zusätzlich zur Quicklink- Modus weitere 6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert zur Verfügung. Der Funk Wandsender ist auf die Werkseinstellung rücksetzbar.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl Tasten	2
Montageart	Aufputz / Aufbau

##### Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
----------------------	---------

##### Reichweite

Max. Reichweite	100m im Freien
-----------------	----------------

##### Batterie

Anzahl und Art Versorgungsbatterien	1 Batterie 3V
-------------------------------------	---------------

##### Werkstoff

Farbe	silber
RAL Farbe	RAL 7001 - Silbergrau
Werkstoff	Materialmix

##### Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Mit EIB Bussystem	ja

##### Normen

Zulassungen	CE
-------------	----

##### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	03
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C

**Kennzeichnung**

Serie

kallysto