



TRM690G



KNX-Funk Schaltaktor 1-fach UP

- Betriebsspannung: 230 V~
- Frequenz: 50 Hz
- Anzahl Funk-Kanäle: 1
- Funk Sendeleistung: < 10 mW
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- konventionelle Trafos: 1500 VA
- elektronische Trafos: 1500 W
- parallelkompensiert: 250 W
- mit EVG: 450 W
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Repeaterfunktion
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, Repeaterfunktion
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- konfektioniert, mit 2-adriger Leitung
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht	1	H58	85,66 € / St.	TRM690G
Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht	1	H58	79,54 € / St.	TRM693G
Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A	1	H58	85,66 € / St.	TRM694G
Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink	1	H58	112,03 € / St.	TRB201



TRE201



IP55



KNX-Funk Schaltaktor 1-fach AP

- Frequenz: 50 Hz
- Funk Sendeleistung: < 10 mW
- Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- 230 V LED-Lampen: 100 W
- Energiesparlampen: 100 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Leuchtstofflampen: unkompsiert: 600 VA
- mit EVG: 6 x 58 W
- Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Aufrufen Der Szenen über KNX-Funk Gerät
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink	1	H58	138,38 € / St.	TRE201

KNX-Funk Schaltaktor 2-fach AP

- Betriebsspannung: 230 V=
- Frequenz: 50 Hz
- Funk Sendeleistung: < 10 mW
- Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- 230 V LED-Lampen: je Kanal 100 W
- Energiesparlampen: je Kanal 100 W
- konventionelle Trafos: je Kanal 600 VA
- Leuchtstofflampen:
- unkompensiert: je Kanal 600 VA
- mit EVG: je Kanal 6 x 58 W
- Kompaktleuchtstofflampen: je Kanal 6 x 18 W
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus

- mit Handbetätigung Ein/Aus pro Kanal
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen



TRE202



IP55



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink	1	H58	164,66 € / St.	TRE202

KNX-Funk Schaltaktor 1-fach/Binäreingang 1fach AP

- Frequenz: 50 Hz
- Funk-Sende/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funk Sendeleistung: < 10 mW
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- Energiesparlampen: 100 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- elektronische Trafos: 600 VA
- Leuchtstofflampen:
- unkompensiert: 600 VA
- mit EVG: 6 x 58 W
- Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W
- Betriebstemperatur: -10 ... +55 °C
- Binär-Leitungslänge: 5 m
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED

- mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen



TRE400



IP55



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink	1	H58	171,28 € / St.	TRE400



TRC270D



IP30

**KNX-Funk Steckdose**

- Frequenz: 50 Hz
- Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Leuchtstofflampen: 28 x 36 W, max. 120 µF
- Abmessungen (B x H x T): 98 x 54 x 77 mm
- Aufbauhöhe: 41 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Handbetätigung Ein/Aus
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink	1	H58	108,06 € / St.	TRC270D