

WUD41

Drehdimmer 40-500 VA, für konventionelle Trafos, mit Dreh-/Druck-Schalter

Phasenanschnitt Drehdimmer-Einsatz für Unterputzmontage. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und konventionellen Transformatoren. Kurzschlussschutz über Feinsicherung, Ersatzsicherung im Produkt. Elektronischer Überlast- und Übertemperaturschutz. Vollwertiger Nebenstelleineingang über Taster Ansteuerung, beliebige Tasteranzahl, maximale Leitungslänge 40 m. Softstart und Softdown für lastschonendes Ein- und Ausschalten sowie Memoryfunktion zur Speicherung des letzten Helligkeitswertes.

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart	Dimmer
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Montageart	Unterputz

Funktion

Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Leistung

Leistung	500 VA

Speicher

Sollwertspeicher	ja

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	32 mm
Höhe installiertes Produkt	48,8 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x49
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Lastart	Induktiv
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Nebenstelleneingang	ja
Mit Tastereingang	ja

Normen

Zulassungen	CE

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10…50 °C

Kennzeichnung

Zusammensetzung	Basiselement