



UP-Zählerverteiler Burgenland 3ZP/3NZR/SK1/IP40 bestückt(WP) und hauptverdrahtet

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für das Burgenland als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN616, MCN516, 3 x MBN516, 2 x MBN513, SPN315, ADG916D, CJG440D, MCN616Vorzählerteil: 2 x L73M35A, HKL 4pol für CU/Al + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen, Schütze + Vorsicherung für Wärmepumpe.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

Konnektivität

Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Sicherungsunterteil D01
----------------------------	-------------------------

Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	2
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Breite installiertes Produkt	762 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE
Einbaubreite	711 mm

Montage

Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 4-polig
-----------------------------	------------------------------

Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

Zubehör

Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	Schütz
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	mit Hutschiene
Mit Montageplatte	nein

Ausstattung

Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I