



WYT110QS



Wandfunktaster Solar 1-fach quicklink, brilliantweiß

Funk Wandsender quicklink als 1-fach Ausführung für die das Funksystem quicklink, TX100 oder die Integration über den Medienkoppler TR131A in ein KNX- TP- System. Für Funklösungen mit quicklink, TX100 oder ETS verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push- Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Die Bedienflächen können frei als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfiguriert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt mittels Solarzelle und einer integrierten Pufferbatterie. Zusätzlich wird der Sendestatus- und Batteriestatus über eine LED rot/grün/orange angezeigt. Der Sender ist für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung geeignet und mit einem Demontageschutz versehen. Mit dem quicklink- Modus können die Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Anwesenheitssimulation, Gruppensteuerung ausgewählt werden. Im ETS Modus stehen zusätzlich zur Quicklink- Modus weitere 6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert zur Verfügung. Der Funk Wandsender ist auf die Werkseinstellung rücksetzbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl Tasten	2
Montageart	Aufputz / Aufbau

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
----------------------	---------

Reichweite

Max. Reichweite	100m im Freien
-----------------	----------------

Werkstoff

Farbe	brillantweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Mit EIB Bussystem	ja

Normen

Zulassungen	CE
-------------	----

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	03
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C

Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------