



EE806



IP30

### Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC

Fernbedienung für EE85X/86X/87X zur Einstellung per IR von Zeitverzögerung, Empfindlichkeit, Helligkeit (Tag, Dämmerung, Nacht und Lernmodus), Automatikmodus, Ferien- und Zwangsmodus, Erfassungswinkel Ein/Aus, Ein/Aus, Test, Reset. Batterielevensdauer: 5 Jahre.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Anzahl Tasten 24

#### Ausführung

Ausführung Handsender für Bewegungsmelder

#### Kompatibilität

Sensoren Kompatibel EE85x,EE86x,EE87x

#### Kontrollen und Indikatoren

- 3 Konfigurationsbereiche für Steuerung, Abschaltverzögerung, Helligkeitsschwelle

#### Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre] ≈ 5

Anzahl und Art Versorgungsbatterien 1x 3V CR2032

#### Fühler

IR RC6-Code

#### Werkstoff

Farbe schwarz

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 10 mm

Länge 111 mm

Abmessungen (dxH) 120x70x10mm

Breite installiertes Produkt 63 mm

#### LED Steuerung

LED zusätzliche Quittierungs-LED zur Anzeige der IR-Übertragung

#### Einstellungen

- Einstellung der Helligkeitsschwelle manuell, über Standardwerte oder Lernmodus  
- Standardeinstellungen der Helligkeitsschwelle Tageslicht, Büro, Flur wählbar

#### Zubehör

Art des Zubehörs Handsender für Bewegungsmelder

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Bewegungsmelder, KNX - Sensoren

Haupt-Designlinie Bewegungsmelder