

### UP-Zählerverteiler Vorarlberg 3ZP/3NZR+ZASK+2.FI bestückt

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Vorarlberg als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilerereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und versichert mit: CJG440D, 8 x MCN113, Gruppenschalter + Schütz; CJG440D, MCN316, 7 x MCN116, MCN113, Reserve für 10 x LS 1polig Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des EnergieversorgersVorzählerteil: LD046, SPN315, HKL 5pol, Zusatzgeräte nach TAEV.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

##### Funktion

Mit Leitungseinführung	ja
Überspannungsschutz	ja

##### Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

##### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schloss 61005
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

##### Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

##### Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Breite installiertes Produkt	253 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE
Einbaubreite	711 mm

##### Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Versicherungen
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Überspannungsschutz 50 kA
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I