



TXA100



TXA100_01



KNX easy Inbetriebnahme-Tool im Koffer mit WLAN-Anbindung

KNX easy Inbetriebnahme-Tool als transportables Komplett-Set zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im KNX easy-Modus. Komplett-Set bestehend aus Koffer mit Konfigurationsserver REG, Anschluss 230 V AC an eine Steckdose, KNX-Spannungsversorgung 30 V DC + 24 V DC REG, WIFI Access-Point, KNX Busanschluss und RJ45-Verbindungskabel. Konfigurationsserver bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel für KNX Geräte und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt für Geräte mit Kleinspannung. Hinweise: Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Inbetriebnahme-Tool passend zu Bediensystemen, Sensoren und Aktoren.

Technische Merkmale

Ausführung

- RJ45 Port für LAN-Anschluss

Kontrollen und Indikatoren

- Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED

Konnektivität

- | | |
|--|--------------------------|
| Datenrate Ethernet | max. 2 x 100/1000 Mbit/s |
| - mit 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig | |

Spannung

- | | |
|---------------------------|--------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Betriebsspannung über Bus | 21...32 V DC |

Abmessungen

- | | |
|-------------------|---------------|
| Abmessungen (dxH) | 41.5x33x10 cm |
|-------------------|---------------|

LED Steuerung

- | | |
|-----|---|
| LED | mit grüner und roter Status-LED für LAN-Status, Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung |
|-----|---|

Anschluss

- mit integriertem Buskoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

- | | |
|-----------------------------|------|
| Unterstützten Einstellmodus | easy |
|-----------------------------|------|

Lieferumfang

- | | |
|-------------------------|---|
| Busankopplung inklusive | ja |
| Paketinhalt | Konfigurationstool + WLAN Access Point + Spannungsversorgung 1x 30VDC + 1x 24V DC |

Ausstattung

Updatefähig	ja
Visualisierung	nein
Web-Server	ja
Mit Schieber für Handschaltung	nein

Software

- Transportabler Koffer mit Komplett-Set zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----

Hinweis

Hinweistext Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich.

Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.