

WUC21

Schalteinsatz 1fach elektronisch 2-Draht mit Nebenstelleneingang

Automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart	Dimmer
Montageart	Unterputz

Funktion

Verwendbar mit Bewegungsmelder	ja

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Leistung

Leuchtleistung Halogen 230 V	25 / 400 W
Schaltleistung Glühlampen	25 / 400 W
Leistung	400 VA

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	71x71x32

Leuchtstofflampen Steuerung

Beleuchtungsleistung Energiesparlampen mit integriertem Vorschaltgerät	80 W

LED Steuerung

Leistung LED	70 W

Montage

Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Verwendbar mit Funktaste	ja
Montageart	Unterputz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm²
Lastart	universal
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Nebenstelleneingang	ja

Normen

Zulassungen	VDE

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	04
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…60 °C