

TXB322

IP20

easy

Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz

KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	Bussystem EIB
Montageart	Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar	nein

- Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen
- ETS Zusatz-Funktionen: Wertgeber 1 und 2 Byte, 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion

Kompatibilität

- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor

Kontrollen und Indikatoren

- mit Programmiertaste und roter Programmier-LED

Konnektivität

- mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte

Spannung

Eingangsspannung	5 V
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
Eingangsstrom pro Eingang	0,85 mA

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	5 mm

Messung

Eingangs-Abtastspannung	je Kanal 5 V

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	38 x 35 x 12 mm

Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75…2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0,75…2,5 mm²
Anschluss an	Potenzialfrei, Schalter, Taster, Automationsablauf

- mit integriertem Busankoppler
- mit Kabel vorkonfektioniert
- Busanschluss über Anschlussklemme

Kabel

Leitungslänge verlängerbar auf	max. 5 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX