



Radioset FM bestehend aus Radio UP mit Touchdisplay und Lautsprecher UP incl. Abdeckungen sowie 2-fach Rahmen kallysto.pur, brillantweiß.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Funktion

- Lautstärkeregelung
- Countdown
- Schlaf-Timer
- Wecker mit Schlummerfunktion

#### Kompatibilität

Für Lautsprecher je Kanal 4...8 Ω

#### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay

#### Konnektivität

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- externer Audioeingang AUX IN

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

#### Frequenz

Frequenzbereich (Radioempfang) 87,5...108 MHz

#### Messung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

#### Werkstoff

Farbe brillantweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Materialmix

#### Abmessungen

Abmessungen Display (B x H) 35 x 28 mm

Höhe 80,5 mm

Breite 151,5 mm

#### Montage

Befestigungsart Mit Schraube

WYE100



**Anschluss**

Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
- mit Schraubklemmen	

**Einstellungen**

- manueller und automatischer Sendersuchlauf

**Lieferumfang**

- mit einem Lautsprecher

**Ausstattung**

- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender

**Normen**

Zulassungen	CE
-------------	----

**Kennzeichnung**

Serie	kallysto.pur
-------	--------------