



### AP-Zählerverteiler Burgenland 3ZP/3NZR/SK1/IP40 bestückt+FI/LS /hauptverdrahtet

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für das Burgenland als Wandaufbauschränk für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählersehleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN616, 3 x MCN516, 7 x MBN513, SPN315, ADG916D Vorzählerteil: L73M35A, HKL 4pol für CU/Al + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Aufputz / Aufbau

#### Konnektivität

Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
----------------------------	------

#### Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

#### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

#### Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Breite installiertes Produkt	747 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE

#### Montage

Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
-----------------------------	------

#### Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Reserveplätze	2
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I