



LVZ00SE100-5K1

**Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1**

Einzelstromwandler Bereich 100A, passend zu den NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 185mm SaS, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, Schraubklemme M5.

Technische Merkmale

**Architektur**

Betätigungsart	Rohrstabstromwandler
Montageart	Sammelschienensystem

**Funktion**

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

**Spannung**

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

**Strom**

Maximalstrom Primärseite	100 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Primärstrom	100 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

**Leistung**

Leistung	2,5 VA
----------	--------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Höhe installiertes Produkt	70 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	49,5 mm
Schieneabmessung	Rundleiter d= max. 21mm
Durchmesser der Öffnung	21 mm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss

**Zubehör**

mit Kupferschiene	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	ja

**Bedienung**

---

Umwandlungsverhältnis	100A, 5A
-----------------------	----------

---

**Normen**

---

Zertifiziert	nein
Europäische Richtive WEEE	betroffen

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP10
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C

---