



CZ009

Hilfskontakt für Fehlerstromschutzschalter 125A 1 Wechsler + 1 Öffner 6A 230V

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	230 V
-----------------------------------	-------

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	6 A
----------------------------	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,2 W
---------------------------------------	-------

Ausdauer

Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	5000
--	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	9 mm

Montage

Drehmoment	0,8Nm
Werkseitig angebaut	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5mm ²
Kontaktart	1Ö+1W
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	1
Anzahl Umschalter	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...40 °C