

**AP-Zählerverteiler Vorarlberg 3ZP/3NZR+ZASK+2.FI bestückt**

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Vorarlberg als Wandaufbauschränk für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 8 x MCN113, Gruppenschalter + Schütz; CJG440D, MCN316, 7 x MCN116, MCN113, Reserve für 10 x LS 1polig Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des EnergieversorgersVorzählerteil: LD046, SPN315, HKL 5pol, Zusatzgeräte nach TAEV.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	5 P
Montageart	Aufputz / Aufbau

**Funktion**

Mit Leitungseinführung	ja
Überspannungsschutz	ja

**Netzform**

Netzform	TN-C-S
----------	--------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Breite installiertes Produkt	253 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE

**Anschluss**

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Überspannungsschutz 50 kA
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I