



SM601

### Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-600

Amperemeter digital, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen; mit Überlastanzeige.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

#### Funktion

Genauigkeitsklasse	1%
--------------------	----

#### Kontrollen und Indikatoren

Messgeräteskala	600 A
-----------------	-------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	207 / 230 / 253 V
Frequenz	45/65 Hz

#### Spannung

Spannungsabfall	120 mV
-----------------	--------

#### Leistung

Leistungsaufnahme	1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,1 W

#### Messung

Strommessbereich (Min, Max)	0 / 600 A
-----------------------------	-----------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

#### Montage

Geeignet für Reiheneinbau	ja
Montageart	DIN-Schiene (REG)

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>

#### Ausstattung

Kanalanzahl	3
-------------	---

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-10...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C

---