



WYC816

Taste 1fach für Schalt-Dimm- oder Relaisersatz, silber

Tastsensorfläche zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2013, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|--------|
| Farbe | silber |
|-------|--------|

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
|------------|-----------|

Anschluss

| | |
|--------------|--------------|
| Anschlussart | QuickConnect |
|--------------|--------------|

Normen

| | |
|-------------|------------|
| Zulassungen | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10...35 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -10...50 °C |

Kennzeichnung

| | |
|-------|----------|
| Serie | kallysto |
|-------|----------|