



domovea

fernzugriff



tebis



INHALT

Seite

1.	EINLEITUNG.....	2
1.1	GEGENSTAND DES DOKUMENTES.....	2
1.2	VORBEREITUNGEN	2
2.	KONFIGURATION DES PORTALS DOMOVEA.COM.....	3
2.1	VERBINDUNGsherstellung ZUM PORTAL DOMOVEA.COM	3
2.2	ERSTELLUNG EINES PERSÖNLICHEN BENUTZERKONTOS	4
2.3	ERSTELLUNG EINES HAUSES	7
2.4	AKTIVIERUNG DES SERVERS DOMOVEA TJA450 AUF DEM PORTAL DOMOVEA.COM	11
2.5	BENUTZERSPEZIFISCHE GESTALTUNG DER HOME-SEITE DES PORTALS DOMOVEA.COM	16
2.6	REITER GERÄTE	18
2.7	REITER AUTOMATIONEN	18
2.8	REITER KAMERAS.....	18
2.9	DURCHFÜHRUNG DER ÜBERGABE.....	19
3.	FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN	21
3.1	ERSTELLUNG EINES WEITEREN, PERSÖNLICHEN BENUTZERKONTOS...	21
3.2	VERWALTUNG DER HÄUSER.....	24
3.3	MEHRERE HÄUSER VERWALTEN.....	27
3.4	HILFE UND SUPPORT.....	27

1. EINLEITUNG

1.1 GEGENSTAND DES DOKUMENTES

In diesem Dokument werden die verschiedenen Schritte erläutert, die dem Installateur die Konfiguration eines Fernzugriffes auf das Portal domovea.com und gleichzeitig auch die Kontrolle einer domovea-Installation über dieses Portal ermöglichen.

1.2 VORBEREITUNGEN

Vor der Fernkontrolle einer domovea-Installation über das Portal domovea.com müssen zunächst die nachfolgenden Punkte geprüft werden:

- Der domovea-Server TJA450 wurde bereits installiert und ist eingeschaltet,
- Der domovea-Server TJA450 ist an ein Netzwerk angeschlossen worden, das dem Server den Zugriff aufs Internet ermöglicht,
- Die domovea-Konfiguration wurde fertiggestellt und ist funktionstüchtig.

Die Gesamtheit dieser Schritte werden in Konfigurationsunterlagen von domovea detailliert erläutert.

Der Installateur muss ebenfalls im Besitz einer TJ550-Lizenz sein.

2. KONFIGURATION DES PORTALS DOMOVEA.COM


2.1 VERBINDUNGsherSTELLUNG ZUM PORTAL DOMOVEA.COM

Die Verbindungsherstellung zum domovea-Portal (<https://www.domovea.com>) geschieht über einen der nachfolgenden Internet-Browser:

- Internet Explorer 8.0 oder höher,
- Mozilla Firefox 3.5 oder höher,
- Google Chrome 4.0 oder höher,
- Safari 4.0 oder höher,
- Opera 10.51 oder höher.

HINWEIS: Der Zugriff auf das Portal domovea.com ist gesichert (Adresse für die Verbindungsherstellung im Format <https://>). Das in der Adressleiste des Internet-Browsers angezeigte Schloss (1) bestätigt diese sichere Funktionsweise.

Die Seite für die Verbindungsherstellung sieht folgendermaßen aus:




Klicken Sie auf die Initialen der gewünschten Sprache (2), um die Sprache auszuwählen, in der das domovea-Portal angezeigt werden soll.

Beispiel: **FR** für Französisch, **EN** für Englisch, **DE** für Deutsch oder **NL** für Niederländisch.

2.2 ERSTELLUNG EINES PERSÖNLICHEN BENUTZERKONTOS


Vorgehensweise für die Erstellung eines persönlichen Benutzerkontos:

- Klicken Sie auf den Link **Haben Sie noch kein Konto? Sie können sich hier registrieren hier** (1).



The screenshot shows the 'Login' page of the Hager portal. At the top, there is a green header bar with the word 'Login' on the left and language links 'EN | FR | DE | NL' on the right. Below the header, there are two input fields: 'Benutzername oder eMail' and 'Passwort'. To the right of the password field is a link that says 'Passwort vergessen?'. Below these fields is a button labeled 'Anmelden »'. Underneath the button is a checkbox with the text 'Meine Anmeldedaten für heute speichern'. At the bottom of the page, there is a text link: 'Haben Sie noch kein Konto? Sie können sich hier registrieren hier'. The word 'hier' is circled in red, and a red line with the number '1' points to it from the right.

Danach wird die folgende Seite angezeigt:



The screenshot shows the 'Konto erstellen' (Create Account) page. It has a green header bar with the text 'Konto erstellen'. The page is divided into several sections, each with a green square icon and a title. The first section is 'Benutzer Konto' (User Account), which includes fields for 'Benutzername:', 'Passwort:', and 'Passwort bestätigen:'. Below these fields is a note in orange text: 'Das Passwort muss mindestens 7 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl enthalten. Die Frage und Antwort zur "Bestätigung der Identität" hilft Ihnen Ihr Passwort zurückzusetzen, wenn Sie dieses vergessen haben.' The second section is 'Frage zur Bestätigung der Identität:', which includes a dropdown menu for 'Wo sind Sie geboren?' and a text field for 'Antwort zur Bestätigung der Identität:'. The third section is 'Persönliche Informationen' (Personal Information), which includes fields for 'Titel:' (with a dropdown menu showing 'Herr'), 'Vorname:', 'Name:', 'Adresse:', 'Stadt:', 'Kanton:', 'Postleitzahl:', 'Land:' (with a dropdown menu showing 'Bitte geben Sie Ihr Land ein'), 'E-mail:', and 'E-mail bestätigen:'. The fourth section is 'Darstellung' (Display), which includes a dropdown menu for 'Sprache:' showing 'Deutsch'. The fifth section is 'Sicherheitscode' (Security Code), which includes a text field for 'Bitte geben Sie den untenstehenden Sicherheitscode ein' and a logo for 'GXVR'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Erstellen' and 'Abbrechen'.

- Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:

HINWEIS: Bei den mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder.

- **Benutzername:** Dieser Name kann sowohl Zahlen als auch Buchstaben enthalten. Der Name muss zwischen 6 und 40 Zeichen umfassen.
- **Passwort:** Das Passwort muss mindestens 7 Zeichen umfassen und eine Zahl enthalten. Nach der Eingabe ist eine Bestätigung erforderlich.
- **Frage zur Bestätigung der Identität / Antwort zur Bestätigung der Identität:** Wählen Sie eine Frage zur Bestätigung Ihrer Identität aus, die Ihnen beim Vergessen des Passwortes eine Rücksetzung des vergessenen Passwortes ermöglicht. Nach dem Beantworten dieser Frage wird Ihnen an die mit diesem Benutzerkonto verbundene E-mail-Adresse eine Bestätigungsmail geschickt. Danach können Sie sich erneut in Ihr Benutzerkonto einloggen und ein neues Passwort definieren.
- **Titel**
- **Vorname:** Dieses Feld wird später auf der Home-Seite des domovea-Portals angezeigt.
- **Name**
- **Adresse**
- **Stadt**
- **Kanton**
- **Postleitzahl**
- **Land**
- **E-mail:** Nach der Eingabe ist eine Bestätigung erforderlich.
- **Sprache:** Hier wählen Sie die Sprache aus, in der das domovea-Portal angezeigt werden soll.
- **Sicherheitscode:** Hier geben Sie bitte den Sicherheitscode ein, um die Erstellung dieses Benutzerkontos zu bestätigen.

Nach der Bestätigung dieser Informationen wird eine Bestätigungsmail an die bei der Erstellung des persönlichen Benutzerkontos gespeicherte E-mail-Adresse geschickt.

domovea - Hinzufügen eines Benutzer Konto

Domovea

A: User

domovea

Hallo User,

Vielen Dank für die Registrierung im domovea Portal

Um Ihre Registrierung zu bestätigen und um Ihren Zugang zu aktivieren betätigen Sie bitte die Schaltfläche unten.

<https://domovea.com/Login/Register.aspx?validationUser=004f7145-52da-4585-ae84-17f498502c6c>

Sie können sich mit folgendem Benutzernamen anmelden: User
und mit folgendem Passwort: Password

Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie Ihre Daten und Ihr Passwort in Ihren Einstellungen ändern.

Bis bald auf <http://www.domovea.com/>

Das domovea Team.

- Klicken Sie auf den in der E-mail-Bestätigung enthaltenen Link, um die Erstellung Ihres persönlichen Benutzerkontos endgültig zu bestätigen.

Das gerade erstellte, persönliche Benutzerkonto kann jetzt verwendet werden.


HINWEIS: Diese Bestätigung muss innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Erhalt der E-mail-Bestätigung erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist wird das Konto wieder gelöscht.

2.3 ERSTELLUNG EINES HAUSES

Um das persönliche Konto mit einer domovea-Installation zu verknüpfen, muss zunächst ein Haus erstellt werden.


Vorgehensweise für die Erstellung eines Hauses:

- Loggen Sie sich in das domovea-Portal über die Eingabe Ihres zuvor erstellten Benutzernamens und des entsprechenden Passwortes ein.




The login form features a green header bar with the text "Login" on the left and language selection links "EN | FR | DE | NL" on the right. Below the header, there are two input fields: "Benutzername oder eMail" containing the text "User" and "Passwort" containing "*****". To the right of the password field is a link "Passwort vergessen?". Below the inputs is a button labeled "Anmelden »". Underneath the button is a checkbox labeled "Meine Anmeldedaten für heute speichern". At the bottom of the form, there is a text prompt: "Haben Sie noch kein Konto? Sie können sich hier registrieren [hier](#)".

Danach wird die folgende Seite angezeigt:




The portal home page has a top navigation bar with a grid of icons on the left, a clock showing "Lokale Zeit von -- : --", a welcome message "Willkommen User", and an "Abmelden" button next to the "hager" logo. A left sidebar contains a menu with "Home" (highlighted in green), "Geräte", "Automation", "Konfiguration", and "Hilfe & Support". The main content area is titled "Erste Seite" and contains the instruction: "Um weitere Objekte zuzufügen aktivieren Sie den Pfeil rechts oder klicken Sie [hier](#)". A large, empty rectangular box occupies the center of the page. At the bottom, a copyright notice reads "© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright".

- Klicken Sie auf das Menü **Konfiguration** (1),
- Klicken Sie auf den Reiter **Haus Verwaltung** (2),
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Haus hinzufügen** (3).



Danach wird die folgende Seite angezeigt:



Mein Profil Benutzer Konto Haus Verwaltung

Server Registrierung

Seriennummer Server: FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF

Aktivierungscode

Auf Durchsuchen klicken und die Datei "domovea.lic" vom USB Stick (Fernzugriff TJ550) auswählen. Der Aktivierungscode wird nun automatisch angezeigt.

Parcourir...

Haus Name:

Adresse:

Stadt:

Kanton:

Postleitzahl:

Land: Bitte geben Sie Ihr Land ein


Registrieren Abbrechen

Auf dieser Seite wird der verwendete Server aufgeführt.


- Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:

HINWEIS: Bei den mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder.

- **Seriennummer Server:** Diese Seriennummer (4) besteht aus 6 Gruppen à 4 Ziffern und Buchstaben, die mit Trennstrichen voneinander getrennt werden. Sie finden diese Nummer auf einem auf den Produkten TJA450 und TJ701A aufgeklebten Etikett.



TJA450



TJ701A

- **Aktivierungscode:** Dieser Code befindet sich auf dem USB-Stick für den Fernzugriff (TJ550).
 - Fügen Sie den USB-Stick für den Fernzugriff (TJ550) in einen USB-Slot des Konfigurations-PCs ein,
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Parcourir** (5),
 - Wählen Sie die Datei *domovea.lic* auf dem Stick TJ550 aus und klicken Sie auf **Öffnen**. Das Feld **Aktivierungscode** ist jetzt ausgefüllt. Ein grüner Haken zeigt an, dass die verwendete Lizenzdatei gültig ist.

Server Registrierung

Seriennummer Server:

Aktivierungscode

✓

Auf Durchsuchen klicken und die Datei "domovea.lic" vom USB Stick (Fernzugriff TJ550) auswählen. Der Aktivierungscode wird nun automatisch angezeigt.

HINWEIS: Wenn die Meldung **Der Aktivierungscode wurde bereits verwendet**, bitte wenden Sie sich an den **technischen Support** angezeigt wird, ist der Aktivierungscode ungültig. In diesem Falle kontaktieren Sie bitte den technischen Support von domovea.com.

- *Haus Name*
- *Adresse*
- *Stadt*
- *Kanton*
- *Postleitzahl*
- *Land*

- Klicken Sie auf **Registrieren** (6), um die eingegebenen Informationen zu bestätigen. Danach wird die folgende Seite angezeigt:

Mein Profil **Benutzer Konto** **Haus Verwaltung**

Der Server wurde erfolgreich registriert. Sie können den Server nun, mit der Eingabe des untenstehenden Server Passwortes, über das Konfigurationstool aktivieren.

Server Passwort **PPPP-PPPP-PPPP-PPPP-PPPP-PPPP**

Zurück

Nach der Bestätigung dieser Informationen wird eine Bestätigungsmail an die bei der Erstellung des persönlichen Benutzerkontos gespeicherte E-mail-Adresse mit Angabe der mit dem Haus verbundenen Daten geschickt.

domovea - Server Registrierung

Domovea

A: User

cc: support@domovea.com

domovea

Hallo User,

Ihr Server wurde erfolgreich im domovea Portal registriert.

Um die Aktivierung zu vervollständigen, tragen Sie bitte folgende Informationen im Konfigurationstool ein (Generell->Server-Einstellungen->Portal Aktivierung):

Seriennummer: FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF

Passwort: PPPP-PPPP-PPPP-PPPP-PPPP-PPPP

Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, können Sie Ihr Haus ins Hager-Portal für domovea hochladen (Generell->Server-Einstellungen->Daten publizieren).


Bis bald auf <http://www.domovea.com/>

Das domovea Team.

Das gerade erstellte Haus ist jetzt auf dem domovea-Portal gespeichert und mit dem entsprechenden Benutzerkonto verknüpft worden.

Das Haus ist auf dem domovea-Portal 90 Tage lang verfügbar Während dieses Zeitraums muss eine Übergabe erfolgen, um die Benutzer zum Endbenutzer zu übergeben (siehe 2.6).


Die verbleibende Zeitdauer wird im oberen Teil der Home-Seite des Portals angezeigt.




2.4 AKTIVIERUNG DES SERVERS DOMOVEA TJA450 AUF DEM PORTAL DOMOVEA.COM

Vorgehensweise für die Aktivierung des Servers domovea TJA450 auf dem Portal domovea.com:


- Vorgehensweise für das Login in den Server mit der domovea-Konfiguration,
- Klicken Sie auf den Reiter **Allgemein** (1) der Auswahlleiste des Hauptmenüs und wählen Sie **Server Einstellungen** (2) aus.



- Klicken Sie auf **Portal Aktivierung** (3).




Danach wird das folgende Fenster angezeigt:



- Geben Sie das **Passwort** ein, der Ihnen in der Bestätigungsmail für die Server-Registrierung übermittelt wurde,

HINWEIS: Die Zahl "0" und der Buchstabe "O" dürfen nicht verwechselt werden. Der Buchstabe "O" wird in Seriennummern oder Passwörtern nie verwendet.

- Klicken Sie auf **Aktivieren**, um den Server auf dem Portal domovea.com anzumelden. Danach wird das folgende Fenster angezeigt:




HINWEIS: Das Portal muss für die Registrierung des Servers auf dem Portal eingeloggt sein. Die Verbindungsherstellung geschieht automatisch. Gegebenenfalls können Sie die Schaltflächen **Verbinden** und **Trennen** verwenden, um die Verbindung zum Portal herzustellen oder zu unterbrechen.


- Klicken Sie auf **OK**, um das Aktivierungsfenster des Portals wieder zu schließen. Der Server ist jetzt via Internet mit dem domovea-Portal verbunden.

Vorgehensweise für das Hochladen des zuvor mit dem Konfigurationstool auf dem Portal erstellten domovea-Projektes:

- Klicken Sie auf den Reiter **Allgemein** (1) der Auswahlleiste des Hauptmenüs und wählen Sie **Server Einstellungen** (2) aus,
- Klicken Sie auf **Projektdaten hochladen** (4), um die zulässigen Daten (Geräte, Automationen, Kameras) auf das Portal domovea.com hochzuladen.




Das Bestätigungsfenster sieht folgendermaßen aus:




- Klicken Sie auf **Oui**, um die Daten hochzuladen, oder auf **Non**, um zum vorhergehenden Fenster zurückzukehren.

Wenn beim Hochladen ein Fehler aufgetreten ist, wird das nachfolgende Fenster angezeigt:



Prüfen Sie die korrekte Verbindung zum Internet und zum Server sowie die Installation. Danach führen Sie den Vorgang erneut aus.

Wenn der Hochladevorgang ordnungsgemäß abgelaufen ist, wird das nachfolgende Fenster angezeigt:



Bei der Erstellung der Installation mit dem Konfigurationstool von domovea können die Geräte und Automationen falls gewünscht auf dem Portal angezeigt werden.


Hier muss die **Sichtbarkeit** jedes einzelnen Elementes definiert werden (siehe Konfigurationsunterlagen von domovea):

- **Lokaler Zugriff und Fernzugriff**: ermöglicht den Zugriff auf das Gerät oder die Automation über den domovea-Client und das Portal domovea.com.
- **Lokaler Zugriff**: ermöglicht den Zugriff auf das Gerät oder die Automation lediglich über den domovea-Client.
- **Nie**: ermöglicht den Zugriff auf das Gerät oder die Automation weder über den domovea-Client noch über das Portal domovea.com.

Die Installation ist jetzt über das Portal domovea.com zugänglich.


2.5 BENUTZERSPEZIFISCHE GESTALTUNG DER HOME-SEITE DES PORTALS DOMOVEA.COM

Bei der ersten Verbindungsherstellung zum Portal wird die nachfolgende Home-Seite angezeigt:




Vorgehensweise für die benutzerspezifische Gestaltung der Home-Seite:

- Klicken Sie auf den Reiter **Erste Seite** (1), um die Seite umzubenennen,
- Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie danach auf **Umbenennen**, um die Änderung zu bestätigen,
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **+** (2), um der Home-Seite einen neuen Reiter hinzuzufügen,
- Klicken Sie auf die Menüs **Geräte** oder **Automation**, um die hochgeladenen Geräte oder Automationen anzuzeigen. Danach wird die folgende Seite angezeigt:



- Klicken Sie auf das Menü **Home**,


- Klicken Sie auf den Link **Zum Hinzufügen eines Objektes** klicken Sie **hier** (3), um auf der Home-Seite weitere Geräte und Automationen anzuzeigen. Danach wird die folgende Seite angezeigt:



- Wählen Sie das auf die Home-Seite einzufügende Element aus und verwenden Sie hierzu die Filter **Gruppe**, **Kategorie** oder **Gerät**, um die entsprechende Suche einfacher zu gestalten,
- Klicken Sie auf **OK** (4), um die Auswahl zu bestätigen,


HINWEIS: Die Auswahl von **Alle** im Filter **Gerät** ermöglicht es Ihnen, die Gesamtheit aller Geräte des Hauses in einem einzigen Vorgang einzufügen.

- Klicken Sie auf **Ausblenden** (5), um das Fenster für das Hinzufügen von Objekten auszublenden,
- Verschieben Sie die eingefügten Elemente, indem Sie mit dem Mauszeiger auf die Kopfzeile des Elementes mit der linken Maustaste klicken und das Element danach an die gewünschte Stelle verschieben.



HINWEIS: Die Kamera sendet nicht in Echtzeit. Das Bild wird nur etwa alle 15 Sekunden aktualisiert.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche ▼ (6), um das Pull-down-Menü für die Verwaltung der Home-Seite anzuzeigen.
Danach werden die nachfolgenden Felder angezeigt:
 - **Objekte hinzufügen:** ermöglicht das Hinzufügen von Geräten und Automationen auf der Home-Seite,
 - **Seite reinigen:** ermöglicht das Löschen der Objekte der Seite,
 - **Umbenennen:** ermöglicht das Umbenennen der Seite,
 - **Löschen:** ermöglicht das Löschen der Seite.



2.6 REITER GERÄTE

Der Reiter *Geräte* zeigt eine Liste aller Geräte auf dem Server an, deren Sichtbarkeit auf „Lokaler Zugriff und Fernzugriff“ eingestellt ist. Diese Ansicht können Sie anhand der Schaltflächen *Gruppe* und *Kategorie* filtern.

2.7 REITER AUTOMATIONEN

Der Reiter *Automationen* enthält eine Liste aller Automationssequenzen des Servers. Über diese Seite lässt sich eine Sequenz starten bzw. stoppen oder auch eine programmierte Sequenz unterdrücken.

2.8 REITER KAMERAS


Der Reiter *Kameras* enthält eine Liste aller Kameras des Servers. Das Bild jeder Kamera wird automatisch einmal pro Minute aktualisiert.

2.9 DURCHFÜHRUNG DER ÜBERGABE


Damit der Installateur ein Haus sowie die Gesamtheit der mit diesem Haus verbundenen Rechte an den Endkunden nach Fertigstellung der Installation übergeben kann, muss dieser einen als "Übergabe" bezeichneten Vorgang ausführen.

Vorgehensweise für die Durchführung einer Übergabe:

- Erstellen Sie ein Benutzerkonto für den Endkunden (siehe 2.2 Erstellung eines persönlichen Benutzerkontos),
- Klicken Sie auf das Menü **Konfiguration** (1),
- Klicken Sie auf den Reiter **Haus Verwaltung** (2),
- Klicken Sie auf den Namen des Hauses (**HAUS**) (3), für das die Übergabe vollzogen werden soll.



The screenshot shows the domovea web portal interface. At the top, there is a header with the hager logo and user information. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like Home, Geräte, Automation, Konfiguration (highlighted with a red circle and labeled 1), and Hilfe & Support. The main content area shows the 'Haus Verwaltung' tab (labeled 2) selected. Under this tab, there is a section 'Haus suchen' with search filters for Stadt and Land, and a search button. Below the search section, there is a table with columns: Name, Stadt, Land, Fernzugriff, Status, and Löschen. The first row of the table has the name 'HAUS' (labeled 3), and the status is 'Nicht verbunden'.

Name	Stadt	Land	Fernzugriff	Status	Löschen
HAUS	-	-	Aktiviert	Nicht verbunden	

© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright

Danach wird die folgende Seite angezeigt:

Haus verwalten: HAUS

■ Haus verwalten:
 Name:
 Adresse:
 Stadt:
 Status:
 Postleitzahl:
 Land:

■ Server Verwaltung
 Übergabe: Übergabe muss innerhalb von 90 Tagen bestätigt werden
4 Übergabe bestätigen
 Seriennummer: FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF
 Aktivierung: [Aktivierungs Passwort per mail senden](#)
 Status: Nicht verbunden
 Fernzugriff erlauben:
 Archive: [Zeige Archive](#)

■ Benutzer Konto

Benutzername	Rolle	Verwaltung der Rechte	Vom Haus entfernen
User P	Administrator	Rechte	<input type="button" value="x"/>

[Benutzer hinzufügen](#)

© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright

- Klicken Sie auf **Übergabe bestätigen** (4). Danach wird das folgende Fenster angezeigt:

Übergabe

Aktueller Administrator **User P**

Geben Sie den Benutzernamen und die e-mail des neuen Administrators an oder ändern Sie Ihre Rechte.

Benutzer Name:

E-mail:

In diesem Fenster wird der aktuelle Administrator angezeigt. Hier kann das für die Rechte vorgesehene Benutzerkonto ausgewählt werden.

- Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:
 - **Benutzer Name:** Benutzername des Benutzers, dem die Rechte übergeben werden sollen,
 - **E-mail:** E-mail-Adresse des Empfängers der Rechte.
- Danach klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Übergabe zu bestätigen.

Wird die Übergabe bei Ablauf der Frist nicht bestätigt, kann auf das Haus nicht mehr zugegriffen werden.

3. FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN

3.1 ERSTELLUNG EINES WEITEREN, PERSÖNLICHEN BENUTZERKONTOS


Man kann die Benutzerrechte an einem Haus an einen beliebigen, anderen Benutzer übertragen. Die Zuweisung und Verwaltung der Rechte an einem Haus geschehen über die Erstellung von Benutzerkonten.

Es gibt drei verschiedenen Niveaus an Benutzerrechten:

- **Administrator:** Dieses Recht ermöglicht die Verwaltung des Hauses, der Benutzerkonten sowie den Zugriff auf die Funktionen aller Geräte und Automationen,
- **Fernbenutzer:** Dieses Recht ermöglicht lediglich den Zugriff auf die Funktionen der Geräte und Automationen. Dieses Recht ermöglicht keine Verwaltung des Hauses und der Benutzerkonten,
- **Integrator:** Dieses Recht ermöglicht lediglich den Zugriff auf die Zustände der Geräte und Automationen, ohne jedoch auf diese Geräte und Automationen einwirken zu können. Ein Zugriff auf die Kameras ist nicht möglich. Dieses Recht ermöglicht keine Verwaltung des Hauses und der Benutzerkonten.

Vorgehensweise für die Erstellung eines weiteren, persönlichen Benutzerkontos:

- Klicken Sie auf das Menü **Konfiguration** (1),
- Klicken Sie auf den Reiter **Benutzer Konto** (2),
- Klicken Sie auf **Neues Konto erstellen** (3).



Danach wird die folgende Seite angezeigt:

Mein Profil **Benutzerkonto** **Haus Verwaltung**

Benutzerkonto hinzufügen

■ **Benutzerkonto**

Benutzername: *

Passwort: *

Passwort bestätigen: *

Das Passwort muss mindestens 7 Zeichen lang sein und mindestens eine Zahl enthalten.
Die Frage und Antwort zur "Bestätigung der Identität" hilft Ihnen Ihr Passwort zurückzusetzen, wenn Sie dieses vergessen haben.

Frage zur Bestätigung der Identität: ▼

Antwort zur Bestätigung der Identität: *

■ **Persönliche Informationen**

Titel: ▼

Vorname: *

Name: *

Adresse:

Stadt:

Kanton:

Postleitzahl:

Land: ▼

Telefonnummer:

Mobile:

E-mail: *

E-mail (Bestätigung): *

■ **Darstellung**

Sprache: ▼

■ **Verwaltung der Rechte**

Haus: ▼

Rolle: ▼

- Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder aus:

HINWEIS: Bei den mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtfelder.

- **Benutzername:** Dieser Name kann sowohl Zahlen als auch Buchstaben enthalten. Der Name muss zwischen 6 und 40 Zeichen umfassen.
- **Passwort:** Das Passwort muss mindestens 7 Zeichen umfassen und eine Zahl enthalten. Nach der Eingabe ist eine Bestätigung erforderlich.
- **Frage zur Bestätigung der Identität / Antwort zur Bestätigung der Identität:** Wählen Sie eine Frage zur Bestätigung Ihrer Identität aus, die Ihnen beim Vergessen des Passwortes eine Rücksetzung des vergessenen Passwortes ermöglicht. Nach dem Beantworten dieser Frage wird Ihnen an die mit diesem Benutzerkonto verbundene E-mail-Adresse eine Bestätigungsmail geschickt. Danach können Sie sich erneut in Ihr Benutzerkonto einloggen und ein neues Passwort definieren.
- **Titel**
- **Vorname:** Dieses Feld wird später auf der Home-Seite des domovea-Portals angezeigt.
- **Name**
- **Adresse**
- **Stadt**

- **Kanton**
- **Postleitzahl**
- **Land**
- **E-mail:** Nach der Eingabe ist eine Bestätigung erforderlich.
- **Sprache:** Hier wählen Sie die Sprache aus, in der das domovea-Portal angezeigt werden soll.
- **Haus:** Wählen Sie das Haus aus, für das Rechte zugewiesen werden sollen
- **Rolle:** Wählen Sie das Niveau der Benutzerrechte aus, die für das ausgewählte Haus zugewiesen werden sollen
 - **Administrator:** Dieses Recht ermöglicht die Verwaltung des Hauses, der Benutzerkonten sowie den Zugriff auf die Funktionen aller Geräte und Automationen,
 - **Fernbenutzer:** Dieses Recht ermöglicht lediglich den Zugriff auf die Funktionen der Geräte und Automationen. Dieses Recht ermöglicht keine Verwaltung des Hauses und der Benutzerkonten,
 - **Integrator:** Dieses Recht ermöglicht lediglich den Zugriff auf die Zustände der Geräte und Automationen, ohne jedoch auf diese Geräte und Automationen einwirken zu können. Ein Zugriff auf die Kameras ist nicht möglich. Dieses Recht ermöglicht keine Verwaltung des Hauses und der Benutzerkonten.

- Klicken Sie auf **Konto hinzufügen**, um die Informationen zu bestätigen.

Nach erfolgter Bestätigung der Informationen wird eine Bestätigungsmail an die mit dem Benutzerkonto verknüpfte E-mail-Adresse gesendet.

domovea - Hinzufügen eines Benutzer Konto

Domovea

A: User

domovea

Hallo User ,

Vielen Dank für die Registrierung im domovea Portal

Um Ihre Registrierung zu bestätigen und um Ihren Zugang zu aktivieren betätigen Sie bitte die Schaltfläche unten.

<https://domovea.com/Login/Register.aspx?validationUser=004f7145-52da-4585-ae84-17f498502c6c>

Sie können sich mit folgendem Benutzernamen anmelden: User
und mit folgendem Passwort: Password

Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie Ihre Daten und Ihr Passwort in Ihren Einstellungen ändern.

Bis bald auf <http://www.domovea.com/>

Das domovea Team.

- Klicken Sie auf den in der E-mail-Bestätigung enthaltenen Link, um die Erstellung des Benutzerkontos endgültig zu bestätigen.


Das gerade erstellte Benutzerkonto kann jetzt verwendet werden.



3.2 VERWALTUNG DER HÄUSER

Über die Verwaltung der Häuser kann der Benutzer die Häuser verwalten, für die ihm Rechte zugewiesen worden sind.

Vorgehensweise für die Verwaltung eines Hauses:

- Klicken Sie auf das Menü **Konfiguration** (1),
- Klicken Sie auf den Reiter **Haus Verwaltung** (2).



Name	Stadt	Land	Fernzugriff	Status	Löschen
HAUS 2	-	France	Aktiviert	Verbunden	
HAUS 1	-	France	Aktiviert	Verbunden	

© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright

Über dieses Display können Sie alles mit einem gleichen Benutzerkonto erstellten Häuser verwalten.


Mögliche Aktionen:




- Ein Neues Haus hinzufügen (3) (siehe 2.3),
- Ein Haus löschen. Klicken Sie auf das rote Kreuz (4) in der letzten Spalte,

HINWEIS: Die Löschung des Hauses ist definitiv. Nach der Löschung des Hauses vom Portal sind die entsprechende Seriennummer und der Aktivierungscode erneut verfügbar.

- Schnelle Erkennung des Hauses über die Filter Stadt oder Land (5) oder auch das Feld Haus Name (6),

- Ein Haus bearbeiten. Klicken Sie auf den Namen des Hauses (7). Danach wird die folgende Seite angezeigt:



Benutzername	Rolle	Verwaltung der Rechte	Vom Haus entfernen
User P	Administrator	Rechte	
User A	Administrator	Rechte	
User B	Administrator	Rechte	

© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright

Das Fenster wird in 3 Bereiche unterteilt:

- **Haus verwalten:** ermöglicht die Bearbeitung der mit dem Haus verbundenen Daten (Name, Adresse, Stadt, Status, Postleitzahl und Land).
- **Server Verwaltung:** ermöglicht die Konfiguration der nachfolgenden Parameter:
 - **Übergabe:** ermöglicht die Durchführung der Übergabe (siehe 2.6),
 - **Seriennummer:** ermöglicht die Anzeige der Seriennummer des mit dem Haus verknüpften Servers,
 - **Aktivierung:** ermöglicht die Zusendung des Server-Passwortes per E-mail,
 - **Status:** ermöglicht die Anzeige des Zustandes der Verbindung zwischen Haus und Server,
 - **Fernzugriff erlauben:** ermöglicht die Änderung der Anzeigoptionen des Hauses auf dem Portal:
 - **Aktiviert:** Das Haus ist auf dem Portal zugänglich.
 - **Deaktiviert:** Das Haus ist auf dem Portal nicht zugänglich.
 - **Archive:** ermöglicht die Archivierung der Konfiguration des Hauses.

- **Benutzer Konto:**

In diesem Teil sind folgende Optionen verfügbar:

- Anzeige der verschiedenen Benutzer des Hauses,

HINWEIS: Die nächsten drei Schritte sind nur verfügbar, wenn der eingeloggte Benutzer über die Administratorenrechte des Hauses verfügt.

- Verwaltung der Rolle der verschiedenen Benutzer des Hauses,
- Verwaltung der Rechte der verschiedenen Benutzer des Hauses, Ebenso ist es möglich, den verschiedenen Benutzern des Hauses detaillierte Zugriffsrechte zu erteilen.

Beispiel:

Mein Profil
Benutzer Konto
Haus Verwaltung

Haus Rechte:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> Geräte Name	<input checked="" type="checkbox"/> Rechte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Beleuchtung		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Geschalteter Ausgan		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerbefehle		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Rolladen / Jalousien		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Heizung/Klima/Lüftung		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Energiewerte anzeige		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sensoren		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheit		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kameras		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Automation		

Registrieren
Abbrechen
Wiederherstellung der Default Werte


© 2011 - Hager Controls SAS - Copyright

Der Benutzer kann den Benutzern des Hauses falls gewünscht Zugriffsrechte zu bestimmten Gerätekategorien oder Gerätefunktionen erteilen. Auf diese Weise lässt sich das Benutzerkonto individuell einrichten.

- Löschung eines oder mehrerer Benutzer des Hauses.

3.3 MEHRERE HÄUSER VERWALTEN

Man kann auch zwischen 2 Projekten wechseln. Hierzu wird das Pull-down-Menü (8) verwendet. Danach findet man in den Menüs Geräte, Automation und Kameras alle mit dem laufenden Projekt verbundenen Elemente vor. Die Home-Seite ihrerseits bleibt unverändert. Von dort lassen sich die Geräte mehrerer Häuser einsehen.



3.4 HILFE UND SUPPORT

Auf der Home-Seite des Portals klicken Sie auf das Menü **Hilfe und Support**. Diese Seite wird in 3 Bereiche unterteilt:

- **Dokumentation:** ermöglicht das Herunterladen von domovea-spezifischen Unterlagen.
- **Support:** ermöglicht die Kontaktaufnahme mit dem technischen Support.
- **FAQ:** ermöglicht die Anzeige einer Zusammenfassung der am häufigsten gestellten Fragen und den entsprechenden Antworten.